

## Aktualizace firmware EETBoxu

- 1) Připojte pomocí čtečky k počítači paměťovou kartu určenou pro EET box.
- 2) Pokud je součástí update soubor zip s novou verzí programu EETBoxSet, rozbalte jej so kořenové složky paměťové karty a nechte přepsat soubory v cíli
- 3) Na paměťové kartě poté naleznete v kořenové složce utilitu EETBoxSet.exe kterou spustíte.
- 4) Vyberte soubor s aktualizací (QEETUpdate\_to\_1\_xx.qef)

Quorion EET Box nastavení

Poplatník

DIČ poplatníka:  DIČ pověřujícího:

Číslo provozovny:

Sériové číslo pokladny:

Certifikát

Certifikát PFX/P12:  X Vybrat certifikát

Heslo k certifikátu:  ?

Nastavení serveru EET

Adresa EET serveru:

Mezní doba odezvy (sec.):

Nastavení WiFi (v případě připojení LAN nevyplňujte)

Připojit s sítí WiFi SSID:  X

Heslo k WiFi:  ?

Připojení k pokladně

☒ Přímé připojení přes USB

☐ Externí převodník USB RS232

Načíst aktualizaci firmware

Zrušit změny

Uložit změny

- 5) Zavřete program **křížkem vpravo nahoře**, v opačném případě byste museli vyplnit znovu všechny údaje zákazníka!
- 6) Vložte kartu zpět do EETBoxu.
- 7) Aktualizace proběhne automaticky po spuštění EETBoxu s pokladnou
- 8) Pro ověření proveďte test 6000 + TYPE v režimu „P“. Pokud aktualizace proběhla v pořádku, bude na výpisu vytištěna správná verze:

Release: v 1.XX  
Běžný režim  
Dič popl.: CZ000000019  
Echo OK